

matériel

Mettez à niveau les informations de votre FAI

Si les informations de votre FAI ne sont pas détectées par le routeur, vous pouvez les mettre à niveau comme ceci :

Téléchargez sur votre ordinateur le dernier fichier de mise à niveau du FAI à partir de la page d'assistance <https://www.tp-link.com>.

Connectez-vous sur <http://tplinkmodem.net> avec le mot de passe du routeur.

Onglet **Avancée**, cliquez sur **Réseau > Mise à niveau ISP**.

Mise à niveau ISP 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet après la mise à niveau vers la dernière version, contactez-nous.

Version actuelle du FAI

20082701

Nouveau fichier ISP:

Feuilleter

Mettre à jour 

Cliquez sur Feuilleter pour localiser et sélectionner le fichier téléchargé.

Cliquez sur Mettre à jour.



Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet après la mise à jour vers la dernière version, contactez le support technique.

Si les paramètres de votre FAI ne sont toujours pas détectés après la mise à niveau, reportez-vous à Créer un profil de connexion pour **ajouter un nouveau profil de connexion Internet**

Voir aussi

- (en) [//www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/](https://www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/)

Basé sur « [Archer MR400 V3 User Guide](#) » par [tp-link.com](#).

From:
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/> - **Documentation du Dr Nicolas Frappé**

Permanent link:
<http://www.nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=materiel:internet:routeur4g:mr400:uguide:network:majfai:start> 

Last update: **2022/08/13 22:39**